

Industrie-Funkfernsteuerung: ALPHA 604B



Ausführung:
4 Doppeldrucktaster
Notstopp
Dreh-Schlüsselschalter
Inkl. Induktions-Lader

Allgemein:

| | | |
|--------------------------------|----------|------------------------|
| Frequenzbereich: | 433 MHz | I.S.M-Band |
| Kanalabstand: | 25 kHz | |
| Reichweite: | Ca. 100m | (mit interner Antenne) |
| Anzahl der verfügbaren Kanäle: | 68 | |
| Hammingdistance: | 6 | |
| Emissionsklasse: | F1D | |
| Frequenzkontrolle: | PLL | |

Sender:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Kanalwechsel | DIP-Schalter |
| Sendeleistung: | 1mW |
| Versorgung: | 2 x NI-MH Akkus, Gr. AA |
| Stromaufnahme: | 10 – 18mA |
| Betriebsdauer: | Ca. 120Std (2500mAh) |
| Betriebstemperatur: | -10°C - +50°C |
| Abmessungen: | 140 x 68 x 30 mm |
| Gewicht: | 240g (mit Akkus) |
| Schutzart: | IP66 |

Empfänger:

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Referenzfrequenz: | Quarz |
| Kanalwechsel: | DIP-Schalter |
| Sensibilität: | < -115dBm |
| Responding-Time: | 40ms |
| Betriebsspannung AC-Ausführung: | 48V oder 110 – 240V |
| Betriebsspannung DC-Ausführung: | 12 – 24V |
| Leistungsaufnahme: | 11VA |
| Betriebstemperatur: | -10°C - +70°C |
| Abmessungen: | 310 x 134 x 72mm |
| Gewicht: | 1625g |
| Ausgänge: | Relais |
| Anschluss: | Kabel mit nummerierten Adern |
| Schutzart: | IP66 |

Lader:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung: | 100 – 240 VAC |
| Leistungsaufnahme: | 7W |
| Betriebstemperatur: | 0°C - +40°C |
| Wärmeabgabe: | Ventilator |
| Ladestrom: | Ca. 600mA |
| Ladezeit: | Ca. 5Std. |
| Ladezustandsüberwachung: | ΔV + Temperatur |
| Abmessungen: | 120 x 105 x 105mm |